

Instalando a impressora IRIS-POS200C via rede no Windows

1- Descobrindo o Gateway

Primeiramente temos que saber qual é o gateway padrão de sua conexão e para isso vamos apertar a tecla Windows de seu teclado + R.



Abrindo assim o executável.

Lixelo	
P Mincoolt Bigg	
SatingToo	
\$9-10KV215	
G Simplévéa.	
Executar X Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da Internet e o Windows o abrirá para você.	
Abrir:	
	へ ල デ dッ POR 10:27 ₹3

No executar digite cmd.

Lixere	
Microsoft Edge	
Sating Gos.	
940RV2/5	
G SimpleYtatu	
Executar Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da Internet e o Windows o abrirá para você.	
OK Cancelar <u>Procurar</u>	
=	へ 空 記 d3) POR 1627 16/03/2023 時
Citien Citien Cit	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	~ 중 문 4》 ^{POR} 10-27 PTE2 15/03/2023 특3

Na janela do cmd digite o comando ipconfig.

0														
Setting for Setting for Setting for Simple N	C:\User	ündows\sysi ift Windo rosoft ('s\User>i	tem32\cmd	l.cc	0.19044 dos os	.2486] direit	s reser	rvados.						×
	וס	i 🤇												

Ao apertar enter depois de digitar esse comando irá aparecer o IP da sua máquina (PC), gateway e a máscara de rede.



2- Atribuindo a impressora na rede

Com esses dados em mãos (de preferência deixe o cmd aberto) vamos utilizar o programa SimpleNet para mudar as configurações de rede da impressora adicionando a sua rede.

Agora conecte o cabo de rede na impressora e o de energia, ligue a impressora (não será necessário o cabo usb). Abra o programa SimpleNet.



Deixe o programa ao lado para facilitar a visualização das informações necessárias. Vá até a aba Set IP to Other Area Network. E click em Start Scan printers



Espere ele terminar a busca pela impressora e a mesma deverá aparecer no quadro.

C\Windows\pystem32\cmd eve	G SimpleNetwork 2022-02-22 X
Image: Animology of the state of the sta	Set IP in Local Area Network Set IP to Other Area Network
C:\Users\User>ipconfig	Start scan printers
Configuração de IP do Windows	SN MAC IP
Adaptador Ethernet Ethernet:	111018 0c-2c-9F-7F-8c-59 192.168.1.114
Suffixo DNS específico de conexão: \$ Endereco IPv6 de link local: fandereco IPv4 Stadereco IPv4 Máscara de Sub-rede Gateway Padrão 192.168.0.1	
C:\Users\User>	
s	
	 Notice: After scaned printer, please right click printer information Row in the list to modify.
v SmileNet	
🖶 A 🛱 💽 📕 🟦 🕿 🚾 🖸	^ @ 닫 4) POR 16/28 록

Agora click com o botão direito na impressora que apareceu e irá abrir um quadro com a opção Modify e click nele.

G (\Windows\system32\cmd.exe — — — X	G SimpleNetwork 2022-02-22	×
Microsoft Windows [versão 10.0.19044.2486] ^ (c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.	Set IP in Local Area Network Set IP to Other Area Network	
C:\Users\User>ipconfig	Start scan printers	
Configuração de IP do Windows	SN MAC IP	
Adaptador Ethernet Ethernet:	111018 0c-2c-9f-7f-8c-59 192 Modify	
Sufixo DNS específico de conexão: 5 Endereco IPv6 de link local: fe80::c5b6:25b:2479:dc60%13 Endereco IPv4: 192.168.0.180 Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0 Gateway Padrão: 192.168.0.1		
C:\User>		
s		
	Notice: After scaned printer, please right click printer information Row in the list to modify.	
↓ VinileVet		
# 2 # 💽 🚍 🔒 🖻 🔟 🖸	~ ⓒ 및 40) POR 10-28 특 PTB2 16/03/2023 특	3

Nessa nova aba iremos colocar o IP atribuído para a impressora, o gateway padrão e a máscara de sub-rede. Iremos utilizar das informações que estão no cmd. O Gateway e a mascara de sub-rede tem que ser iguais as do cmd e o IP para a impressora tem que ter as 3 primeiras (veja a imagem abaixo) casas iguais ao gateway modificando apenas o final. Veja o exemplo abaixo.

C\Windows\system32\cmd.exe — — X	G SimpleNetwork 2022-02-22 ×
A Microsoft Windows [versão 10.0.19044.2486] (c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.	Set IP in Local Area Network Set IP to Other Area Network
C:\Users\User>ipconfig	Start cran printers
Configuração de IP do Windows	SN MAC IP
Adaptador Ethernet Ethernet:	Other Area Network Configure X
SurpleNet	MAC: 0c-2c-9f-7f-8c-59 JP Address 192 , 168 , 0 2 GateWa 192 , 168 , 0 , 1 Mas 255 , 255 , 255 , 0 OK Cancel Notice: After scaned printer, please right clck printer information Row in the list to modify.
■ 2 目 2 曲 m <u></u> 3	^ 준 토 4)) POR 10:28 🖏

Observe que o quadro em azul que é a 4^a casa do IP da impressora foi um número superior a 1 e inferior a 255, sendo que não pode repetir o final que aparece no cmd (vide quadro em amarelo acima). Após configurar essa informações click em Ok e pode fechar esse programa.

C:\Windows\system32\cmd.exe — — 🖂 🗙	G SimpleNetwork 2022-02-22	×
Microsoft Windows [versão 10.0.19044.2486] ^ (c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.	Set IP in Local Area Network Set IP to Other Area Network	
C:\Users\User>ipconfig	Start scan printers	
Configuração de IP do Windows		
Adaptador Ethernet Ethernet: Sufixo DNS específico de conexão : 5 Endereco IPv4 de link local : fe80::c5b6:25b:2479:dc60%13 Endereco IPv4 : 192.168.0.180	111018 0c-2c-9F-7F-8c-59 192.168.0.2	
Máscara de Sub-rede 255.255.		
C:\Users\User>		
a		
s		
	Notice: After scaned printer, please right dick printer information Row in the list to m	odity.
SimpleNet		
# 2 # 💽 🗖 🔒 🖻 🔟 🖸	へ @ 覧 40)	POR 10:28 PTB2 16/03/2023

3- Instalando a impressora via rede

Com tudo atualizado vamos instalar o driver da impressora.

Com a impressora ainda conectado via cabo de rede e sem o cabo usb iremos abrir o setup do driver da impressora.



Click na caixa de seleção I agree e depois em next.

No.			
Miterosoft Edge			
8	Printer Driver Setup	×	
Satting loo		Printer driver property	
spiorvers		Printer Model	
SimpleMet		Default If USB connected, please turn on the printer <cc ancel="" cancel<="" th=""><th></th></cc>	
i目 へ 目i	0 🖩 🔒 🖻		^ ତ ঢ় ᠬ》 POR 10:29 PTB2 16/03/2023 ₹

Click em Next.

Microsoft Edge Setting Joo	Printer Driver Setup Printer driver configure	
SP-BRVAS	Port: LPTI: Add TCP/IP Por COM Baud: 9500 Parity: NORE Databit: 8 Stopbit: 1 Flow Hardware	
SimpleNeta	If USB connected, please turn on the printer << Last Instal Cancel	
	🕐 🛱 💼 💼	へ @ 記 40 POR 10-29 PTB2 16/03/2023 司

Click em Port e irá abrir várias opções de conexão. Escolha a opção com o IP atribuído a impressora.

Liceite Microsoft Edge		
SattingToo	Printer Driver Setup Printer driver configure Printer driver configure	
spiorzejs	Port: IP_192.168.0.2 Add TCP/IP Port COM Baud: 9600 Party: NONE 0 Databit: 8 0 Stopbit: 1 0 Flow Hardware 0	
Simple¥tet	If USB connected, please turn on the printer << Last Install Cancel	
■ へ ■		へ ⁽)

Click em Install e espere finalizar (não demora). Irá aparecer uma janela informando que foi instalado com sucesso.



Click em Ok e fechará tudo automaticamente. Pronto, agora a impressora está pronta para uso.